

Gør mere

Nighthawk X4S

WiFi Range-udvider

Model EX7500



NETGEAR®

Oprettelse af forbindelse til udvidernetværket

Når du er færdig med konfigurationen af din Nighthawk®-udvider, kan du forbinde alle dine enheder til det nye udvidernetværk ved hjælp af en WiFi- eller WPS-forbindelse.

WiFi-forbindelse

➤ Sådan oprettes forbindelse til udviderens WiFi-netværk:

1. På din WiFi-aktiverede computer eller mobile enhed skal du åbne WiFi-styringsprogrammet, som administrerer dine WiFi-forbindelser. WiFi-styringsprogrammet søger efter WiFi-netværk i dit område.
2. Find og vælg din udviders WiFi-netværksnavn (SSID), og indtast din udviders WiFi-adgangskode.

Dette er det SSID og den adgangskode, som du har konfigureret under installationen.

WPS-forbindelse

For hjælp til knappen **WPS** på din WPS-aktiverede enhed, kan du tjekke vejledningen eller onlinehjælpen, der fulgte med enheden. Nogle ældre enheder kan ikke bruge WPS.

➤ Sådan oprettes forbindelse til udvideren ved hjælp af en WPS-forbindelse:

1. Tryk på knappen **WPS** på udvideren.
WPS-strømindikatoren  blinker blåt.
2. Inden for to minutter skal du trykke på knappen **WPS** på din WPS-aktiverede enhed.
Når udvideren opretter forbindelse til din WPS-aktiverede enhed, lyser WPS-indikatoren konstant blåt.

Log på Adgang til udviderens indstillinger

Efter installationen kan du logge på udvideren for at få vist eller ændre udviderens indstillinger.

➤ Sådan logger du på udvideren:

1. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
 2. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>>
(f.eks., <http://192.168.1.3>)
- Når du vil finde din udviders IP-adresse, skal du gøre følgende:
- a. Log på din router.
 - b. Find den side i din routers webgrænseflade, der viser de enheder, der er forbundet til din router.

- c. Find din udvider på listen, og notér din udviders IP-adresse.
- d. Indtast din udviders IP-adresse i adressefeltet i din webbrowser.

En login-side vises.

- 3. Indtast dit admin-brugernavn og -adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Statussiden vises.

Ændring af udviderens WiFi-indstillinger

Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, kan du ikke ændre WiFi-netværksindstillinger fra udviderens webgrænseflade. Du skal logge på din router, hvis du vil ændre dine WiFi-netværksindstillinger.

Hvis du ikke har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, kan du ændre udviderens WiFi-indstillinger fra udviderens webgrænseflade.

➤ Sådan ændres din udviders WiFi-indstillinger:

1. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
2. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>> (f.eks., <http://192.168.1.3>)

En login-side vises.

Hvis du ikke kan se login-siden, henvises til *Log på Adgang til udviderens indstillinger* på side 4 for yderligere oplysninger.

3. Indtast dit admin-brugernavn og -adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Statussiden vises.

4. Vælg **Settings > Wireless** (Indstillinger > Trådløs).

Siden Wireless (Trådløs) vises.

5. Når du vil ændre WiFi-netværksnavnet (SSID), skal du indtaste et nyt navn i feltet **Network Name (SSID)** (Netværksnavn (SSID)).
6. Når du vil ændre WiFi-adgangskoden, skal du indtaste en ny adgangskode i feltet **WiFi Password** (WiFi-adgangskode).
7. Klik på knappen **SAVE** (GEM).

Dine indstillinger gemmes.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan finde flere oplysninger om produktet i brugervejledningen, som er tilgængelig på downloadcenter.netgear.com.

Vejledningen til opsætning i webbrowser bliver ved med at bede mig om min adgangskode eller sikkerhedsnøgle til netværket, og jeg er sikker på, at jeg har indtastet den korrekte adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

Udvideren er sikkert placeret i yderkanten af det område, der dækkes af routeren eller adgangspunktet. Når du vil forbedre signalstyrken, skal du flytte din udvider tættere på routeren og sørge for, at indikatoren for forbindelsesstatus lyser konstant blå eller orange.

- **Konstant blå.** Bedste forbindelse
- **Konstant orange.** God forbindelse
- **Konstant rød.** Dårlig forbindelse
- **Slukket.** Ingen forbindelse

Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du sørge for at skrive adgangskoden til netværket i det korrekte felt.

Jeg er tilsluttet NETGEAR_EXT og har åbnet en browser, og jeg kan ikke se vejledningen til opsætning i webbrowser. Hvad kan jeg gøre ved det?

Prøv disse fejlfindingstrin:

- Kontroller, at din computer er konfigureret til at anvende DHCP (det er de fleste).
- Kontroller, at indikatoren for 2,4 GHz- eller 5 GHz-klientlink lyser blå, og at du bruger en gyldig IP-adresse.
- Åbn webbrowseren igen, og indtast **www.mywifiext.net** i adressefeltet. Indtast dit admin-brugernavn og -adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Hvordan gendanner jeg udvideren til standardindstillingerne?

1. Brug en spids genstand, f.eks. en blyant eller en papirclips, til at trykke på og holde knappen **Reset** (Nulstil) på udvideren nede, indtil strømindikatoren  blinker blå.
2. Slip knappen **Reset** (Nulstil), og vent på, at udvideren genstarter. Udvideren nulstilles og vender tilbage til standardindstillingerne.

Jeg har glemt mit admin-brugernavn og -adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

På login-siden skal du klikke på linket **User Name and Password Help** (Hjælp til brugernavn og adgangskode) og besvare sikkerhedsspørgsmålene, som du angav under den indledende opsætning.

Hvis du har glemt svarene på dine sikkerhedsspørgsmål, skal du gøre følgende for at konfigurere dine login-oplysninger igen:

1. Gendan udvideren til standardindstillingerne.
2. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
3. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifext>
 - **Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifext.local>
 - **Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>>
(f.eks., <http://192.168.1.3>)

En login-side vises.

Hvis du ikke kan se login-siden, henvises til *Log på Adgang til udviderens indstillinger* på side 4 for yderligere oplysninger.

4. Klik på knappen **NEW EXTENDER SETUP** (NY OPSÆTNING AF UDVIDER).

Når du bliver bedt om det, skal du udfylde felterne på siden for at konfigurere dine login-oplysninger igen.

Min router bruger WEP som sikkerhed, og jeg har indtastet den forkerte adgangskode eller sikkerhedsnøgle til udvideren. Jeg kan ikke længere få adgang til udvideren. Hvad kan jeg gøre ved det?

Udvideren kan ikke kontrollere, om WEP-adgangskoden er korrekt. Hvis du har indtastet den forkerte adgangskode, er din WiFi-aktiverede computer eller mobile enhed ikke i stand til at hente IP-adressen fra udvideren. Du skal nulstille udvideren til standardindstillingerne for at hente IP-adressen igen.

Jeg har aktiveret et WiFi MAC-filter, en WiFi-adgangskontrol eller en adgangskontrolliste (ACL) på min router. Hvad skal jeg gøre, når jeg installerer udvideren?

Når WiFi-enheden opretter forbindelse til din router via udvideren, oversættes MAC-adressen for WiFi-enheden på routeren til en anden MAC-adresse. Hvis routerens MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL er aktiveret, opretter WiFi-enheden forbindelse til udvideren, men kan ikke hente en IP-adresse fra udvideren og kan ikke få adgang til internettet.

Routeren skal have den oversatte MAC-adresse for at give WiFi-enheden tilladelse til at modtage en IP-adresse fra udvideren og få adgang til internettet.

➤ Sådan tilføjer du en oversat MAC-adresse til routeren:

1. Log ind på din router, og deaktiver MAC-filtret, WiFi-adgangskontrollen eller ACL'en.

For flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer din routers MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL, skal du se din routers dokumentation.
2. Tænd for udvideren, og tilslut alle dine WiFi-enheder til udvideren.
3. Kontroller, at indikatoren for forbindelsesstatus bliver ved med at lyse.
4. Log på udvideren:
 - a. Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
 - b. Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - **Windows-baseret computer.** <http://mywifiext>

- **Mac-computere og iOS-enheder.**
http://mywifitext.local
- **Android-enheder.** http://<udviderens IP-adresse>
(f.eks., http://192.168.1.3)

En login-side vises.

Hvis du ikke kan se login-siden, henvises til *Log på Adgang til udviderens indstillinger* på side 4 for yderligere oplysninger.

- c. Indtast dit admin-brugernavn og -adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
5. Vælg **Settings > Connected Devices** (Indstillinger > Tilsluttede enheder).

Siden Tilsluttede enheder viser MAC-adresser og virtuelle MAC-adresser til computere og WiFi-enheder, som er tilsluttet til udviderens netværk.
6. På routeren tilføjes udviderens virtuelle MAC-adresser og alle de virtuelle MAC-adresser på de enheder, der er tilsluttet udvideren, til routerens MAC-filtretabel.
7. Aktiver routerens MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL.

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Du kan gå til www.netgear.com/support for at registrere dit produkt, få hjælp, få adgang til seneste downloads og brugervejledninger og komme med i vores fællesskab. Vi anbefaler, at du kun bruger officielle NETGEAR-supportressourcer.

Varemærker

© NETGEAR, Inc. NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR bruges kun som reference.

Overholdelse

For at se den nuværende EU Declaration of Conformity, gå til <http://kb.netgear.com/11621>.

For oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav, gå til www.netgear.com/about/regulatory/.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du opretter forbindelse til strømforsyningen.



NETGEAR INT LTD

Building 3 University Technology Centre
Curraheen Road Cork Ireland



201-22437-01

September 2017

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA