

## Guide d'installation

### Adaptateur secteur externe

Modèles EPS90W, EPS130W et EPS200W



**AVERTISSEMENT :** lisez d'abord ce document avant de connecter le nouvel adaptateur secteur à un appareil.

### Contenu de la boîte

- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation (varie en fonction du pays)
- Guide d'installation

## Budget d'alimentation PoE flexible

Pour les switches NETGEAR prenant en charge un budget PoE flexible, vous pouvez augmenter ou diminuer l'alimentation PoE disponible. Pour ce faire, vous devez d'abord modifier le paramètre de budget d'alimentation PoE pour le switch, puis connecter le nouvel adaptateur secteur. Pour les switches manageables, connectez-vous à l'interface d'administration des appareils pour modifier le budget d'alimentation PoE. Les switches non manageables sont fournis avec un paramètre de budget d'alimentation PoE physique sur le matériel.

**Remarque :** connectez l'adaptateur secteur uniquement à un switch NETGEAR compatible répertorié dans le tableau suivant.

Modèle du switch	Modèle de l'adaptateur secteur	Nombre de watts de l'adaptateur secteur	Nombre de watts de l'alimentation PoE+
GC108P et GC108PP	EPS130W	130 W	126 W
	GS110TPP	EPS130W	120 W
GS108LP et GS108PP	EPS200W	200 W	190 W
	EPS90W	90 W	83 W
GS116LP et GS116PP	EPS130W	130 W	123 W
	EPS90W	90 W	76 W
	EPS130W	130 W	115 W
	EPS200W	200 W	183 W

## 1. Enregistrez votre adaptateur secteur


Utilisez l'application NETGEAR Insight pour enregistrer votre nouvel adaptateur secteur (et votre switch si cela n'est pas déjà le cas) pour activer votre garantie et accéder à l'assistance.

1. À partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile connecté à Internet, rendez-vous sur le site [my.netgear.com](https://my.netgear.com).
2. Connectez-vous à votre compte NETGEAR. si vous ne disposez pas d'un compte NETGEAR gratuit, vous pouvez en créer un. La page My Products (Mes produits) s'affiche.
3. Dans le menu sur la gauche, sélectionnez Register a Product (Enregistrer un produit).
4. Dans le champ **Serial Number** (Numéro de série), saisissez le numéro de série de votre switch. Le numéro de série est composé de 13 chiffres. Il est imprimé sur l'étiquette du switch.
5. Dans le menu Date of Purchase (Date d'achat), sélectionnez la date d'achat du switch.
6. Cliquez sur le bouton **REGISTER** (ENREGISTRER). Le switch est enregistré sur votre compte NETGEAR. Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte NETGEAR.
7. Pour enregistrer votre switch, répétez les étapes 5 à 7.

## Switch non manageable : modifiez le budget PoE et connectez l'adaptateur secteur

Procédez comme suit pour les modèles de switch prenant en charge le PoE flexible.

1. Mettez le switch hors tension et débranchez le cordon d'alimentation actuel.
2. Utilisez un tournevis pour retirer la plaque métallique qui couvre le curseur.
3. Déplacez le curseur vers le paramètre qui correspond au nombre de watts du nouvel adaptateur secteur.
4. Connectez l'adaptateur secteur au switch et branchez-le dans une prise électrique.



Le switch fonctionne selon le budget PoE alloué par l'adaptateur secteur.

## Switch manageable : connectez l'adaptateur secteur et définissez le nouveau budget PoE

1. Déconnectez l'adaptateur secteur actuel de votre switch.
2. Connectez le nouvel adaptateur secteur au switch et branchez-le dans une prise électrique.
3. Lancez un navigateur Web sur un ordinateur qui se trouve sur le même réseau Internet que le switch.
4. Connectez-vous à l'interface locale de navigateur du switch.  
Pour obtenir des informations sur la façon de se connecter, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre switch, que vous pouvez télécharger sur <https://www.netgear.com/support/>.
5. Dans l'onglet System (Système), sélectionnez **PoE**.
6. Sélectionnez l'adaptateur secteur.
7. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).  
Le budget PoE du switch est défini sur celui du nouvel adaptateur secteur.

## Support et communauté

Visitez [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

## Règlementation et aspects juridiques

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

N'utilisez pas ce périphérique à l'extérieur. La source PoE est destinée à une connexion à l'intérieur d'un bâtiment uniquement.

Février 2021



201-24361-03

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Etats-Unis

**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 1, Building 3  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Irlande