

Guida all'installazione

Adattatore di alimentazione esterno

Modello EPS90W, EPS130W ed EPS200W



ATTENZIONE: leggere questo documento prima di collegare il nuovo adattatore di alimentazione a un dispositivo.

Contenuto della confezione

- Adattatore di alimentazione
- Cavo di alimentazione (varia in base alla regione)
- Guida all'installazione

Budget alimentazione PoE flessibile

Per gli switch NETGEAR che supportano un budget PoE flessibile, è possibile aumentare o diminuire l'alimentazione PoE disponibile. A tale scopo, è necessario modificare prima l'impostazione relativa al budget di alimentazione PoE per lo switch, quindi collegare il nuovo adattatore di alimentazione. Per gli switch di tipo Managed, accedere all'interfaccia utente di gestione del dispositivo per modificare il budget dell'alimentazione PoE. Gli switch di tipo Unmanaged sono dotati di un'impostazione fisica per il budget di alimentazione PoE sull'hardware.

Nota: collegare semplicemente l'adattatore di alimentazione a uno switch NETGEAR compatibile presente nella tabella seguente.

Modello di switch	Modello di adattatore di alimentazione	Potenza dell'adattatore di alimentazione	Potenza dell'alimentazione PoE+
GC108P e GC108PP	EPS130W	130 W	126 W
GS110TPP	EPS130W	130 W	120 W
	EPS200W	200 W	190W
GS108LP e GS108PP	EPS90W	90 W	83 W
	EPS130W	130 W	123 W
GS116LP e GS116PP	EPS90W	90 W	76 W
	EPS130W	130 W	115 W
	EPS200W	200 W	183 W

1. Registrare l'adattatore di alimentazione


Utilizzare l'app NETGEAR Insight per registrare il nuovo adattatore di alimentazione (e lo switch, se non se ne ha già uno) per attivare la garanzia e accedere al supporto.

1. Da un computer o dispositivo mobile connesso a Internet, visitare my.netgear.com.
2. Accedere al proprio account NETGEAR.
Se non si dispone di un account NETGEAR gratuito, è possibile crearne uno.
Viene visualizzata la pagina My Products (Prodotti personali).
3. Nel menu a sinistra, selezionare Register a Product (Registra un prodotto).
4. Nel campo **Serial Number** (Numero di serie), immettere il numero di serie dello switch in uso.
Il numero di serie contiene 13 cifre. È stampato sull'etichetta dello switch.
5. Nel menu Date of Purchase (Data di acquisto), selezionare la data in cui è stato acquistato lo switch.
6. Fare clic sul pulsante **REGISTER** (REGISTRA).
A questo punto, lo switch risulta registrato all'account NETGEAR.
Un messaggio di conferma è stato inviato all'indirizzo e-mail associato all'account NETGEAR.
7. Per registrare lo switch, ripetere i passaggi da 5 a 7.

Switch Unmanaged: modificare il budget PoE e collegare l'adattatore di alimentazione

Attenersi alla seguente procedura per i modelli di switch che supportano l'alimentazione PoE flessibile.

1. Spegnerlo switch e scollegare il cavo di alimentazione.
 2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere la piastra di metallo che copre il dispositivo di scorrimento.
 3. Spostare il dispositivo di scorrimento sull'impostazione che corrisponde alla potenza del nuovo adattatore di alimentazione.
 4. Collegare il nuovo adattatore di alimentazione allo switch e a una presa di corrente.
- Lo switch funziona con il budget PoE consentito dall'adattatore di alimentazione.



Switch Managed: collegare l'adattatore di alimentazione e impostare il nuovo budget PoE

1. Scollegare l'adattatore di alimentazione corrente dallo switch.
2. Collegare il nuovo adattatore di alimentazione allo switch e a una presa di corrente.
3. Avviare un browser Web sul computer connesso alla stessa rete utilizzata dallo switch.
4. Eseguire l'accesso all'interfaccia browser locale dello switch.
Per ulteriori informazioni su come eseguire l'accesso, consultare il manuale per l'utente dello switch, disponibile per il download sul sito Web: <https://www.netgear.com/support/>.
5. Nella scheda System (Sistema), selezionare **PoE**.
6. Collegare l'adattatore di alimentazione.
7. Fare clic sul pulsante **Apply** (Applica).
Il budget PoE per lo switch è impostato sul valore del nuovo adattatore di alimentazione.

Supporto e Community

Visita [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

Puoi cercare anche utili consigli nella nostra Community NETGEAR, visitando la pagina community.netgear.com.

Conformità normativa e note legali

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consulta il documento relativo alla conformità normativa.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. La fonte PoE è destinata esclusivamente a connessioni all'interno di edifici.

Febbraio 2021



201-24542-03

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

NETGEAR, Inc.
piazza della Repubblica 32
20124 Milano

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlanda