

インストールガイド

外部電源アダプター

EPS90W / EPS130W / EPS200W



警告: 新しい電源アダプターをデバイスに接続する前に、本ガイドをお読みください。

同梱物

- 電源アダプター
- 電源コード
- インストールガイド

PoE給電容量をフレキシブルに拡張

NETGEARのFlex PoE対応スイッチでは、電源アダプターを変更することで、サポートするPoE容量をフレキシブルに拡張できます。新しい電源アダプターをご使用になる場合は、スイッチのWeb管理者ページよりPoE給電容量の設定を変更する必要があります。アンマネージスイッチの場合は、ハードウェア上で物理的な方法による設定変更が可能です。

メモ: 次の互換性の表が示すスイッチングハブと電源アダプターの組み合わせでのみご使用ください。

モデル	電源アダプター	電力	PoE給電容量
GC108P/ GC108PP	EPS130W	130 W	126 W
	EPS200W	200 W	190 W
GS110TPP	EPS130W	130 W	120 W
	EPS200W	200 W	190 W
GS108LP/ GS108PP	EPS90W	90 W	83 W
	EPS130W	130 W	123 W
GS116LP/ GS116PP	EPS90W	90 W	76 W
	EPS130W	130 W	115 W
	EPS200W	200 W	183 W

1.電源アダプターの製品登録


製品のサポートサービス(ハードウェア保証とテクニカルサポート)を有効化するには、サポートサイト MyNETGEAR.com でのオンライン登録が必要です。モバイルアプリ「NETGEAR Insightアプリ」からでも簡単に製品登録が行えます。

- インターネットに接続可能なPCまたはモバイルデバイスから、my.netgear.com にアクセスします。
- NETGEARアカウントにログインします。NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、無料でアカウントを作成できます。
[登録済み製品] ページが表示されます。
- 左側のメニューから、[製品の登録] を選択します。
- [**シリアル番号**] フィールドに、スイッチのシリアル番号を入力します。
シリアル番号は13桁で、スイッチ本体のラベルに印字されています。
- [**購入日**] メニューから、スイッチを購入した日付を選択します。
- [**登録**] ボタンをクリックします。
スイッチがお客様のNETGEARアカウントに登録されます。
確認用のメールがNETGEARアカウントのメールアドレスに送信されます。
- 他の製品を登録するには、手順5~7を繰り返します。

アンマネージスイッチ:

PoE給電容量を変更可能なアンマネージスイッチ製品は、以下の手順で変更します。

1. スイッチの電源を切り、接続中の電源コードを抜きます。
2. ドライバーを使用して、スライダーを覆う金属プレートを取り外します。
3. 新しい電源アダプターの電力に対応する位置にスライダーを移動します。
4. 新しい電源アダプターをスイッチに接続し、コンセントに差し込みます。
スイッチは、電源アダプターで変更されたPoE給電容量で動作します。



アンマネージスイッチ以外のモデル:

1. 現在の電源アダプターをスイッチから取り外します。
2. 新しい電源アダプターをスイッチに接続し、コンセントに差し込みます。
3. スイッチと同じネットワーク上にあるPCでWebブラウザを起動します。
4. スイッチのWeb管理者ページにログインします。
ログイン方法の詳細については、スイッチのユーザーマニュアル (<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロード可能) を参照してください。
5. [システム] タブで、[PoE] を選択します。
6. 電源アダプターを選択します。
7. [適用] ボタンをクリックします。
スイッチのPoE給電容量が変更されます。

サポートおよびコミュニティ

不明点がある場合や、最新版のダウンロードについては、<https://jp.netgear.com/support/> にアクセスしてください。

また、NETGEARコミュニティ (community.netgear.com) で役に立つアドバイスを提供しています。

法規制およびコンプライアンス

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、<https://jp.netgear.com/about/regulatory/> を参照してください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

本製品は屋外ではご使用になれません。PoEによる給電は屋内での接続のみを想定しています。

2021年2月



201-24557-03

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの商標です。その他の商標またはロゴは参照目的のためにのみ使用されています。

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社