



Fonctions Premium

**NETGEAR®**

# Table des matières

Partage d'un périphérique USB sur le réseau .....	3
Partage d'une imprimante USB.....	5
Sauvegarde de votre Mac avec Time Machine .....	6
Application NETGEAR genie.....	8

# Partage d'un périphérique USB sur le réseau

ReadySHARE vous permet d'accéder à un périphérique USB connecté au port USB de votre routeur et de le partager. (Si le périphérique USB utilise des pilotes spécifiques, il ne sera pas compatible.)

## ➤ Pour accéder au périphérique USB depuis un ordinateur Windows :

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB du routeur.

Si le périphérique USB nécessite une autre source d'alimentation, vous devez le brancher à une source d'alimentation pour l'utiliser en connexion avec le routeur.

Lorsque vous connectez le périphérique USB au port USB du routeur, la mise en route du partage peut prendre jusqu'à deux minutes. Par défaut, le périphérique USB est disponible sur tous les ordinateurs de votre réseau local (LAN).

2. Sélectionnez **Start > Run** (Démarrer > Exécuter).
3. Saisissez **\\readyshare** dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur le bouton **OK**.

Une fenêtre s'ouvre automatiquement et affiche les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur le périphérique.

## ➤ **Pour accéder au périphérique USB depuis un ordinateur Mac :**

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB du routeur.

Si le périphérique USB nécessite une autre source d'alimentation, vous devez le brancher à une source d'alimentation pour l'utiliser en connexion avec le routeur.

Lorsque vous connectez le périphérique USB au port USB du routeur, la mise en route du partage peut prendre jusqu'à deux minutes. Par défaut, le périphérique USB est disponible sur tous les ordinateurs de votre réseau local (LAN).

2. Sur un Mac connecté au réseau, lancez le Finder, puis sélectionnez **Go > Connect to Server** (Aller > Se connecter au serveur).
3. Saisissez **smb://readysare** dans le champ **Server Address** (Adresse du serveur).
4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le bouton radio **Guest** (Invité).
5. Cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter).

Une fenêtre s'ouvre automatiquement et affiche les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur le périphérique.

## Partage d'une imprimante USB

Vous avez la possibilité de brancher une imprimante USB à un port USB du routeur ou d'imprimer en mode sans fil.

### ➤ Pour configurer ReadySHARE Printer :

1. Branchez l'imprimante USB au port USB du routeur à l'aide d'un câble d'imprimante USB.
2. Sur tous les ordinateurs qui partageront l'imprimante, procédez comme suit :
  - a. Installez le pilote de l'imprimante USB actuelle (disponible auprès du fabricant de l'imprimante).
  - b. Téléchargez l'utilitaire NETGEAR USB Control Center sur [www.netgear.com/readysare](http://www.netgear.com/readysare).
  - c. Sélectionnez la langue.
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez l'imprimante et cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter) pour chaque ordinateur.

Lorsque le premier ordinateur se connecte, le statut passe à Manually connected by xxx (Connecté manuellement par xxx).

Pour chaque ordinateur, lorsque vous avez terminé l'étape 3, l'imprimante affiche le statut Available (Disponible).

# Sauvegarde de votre Mac avec Time Machine

Vous pouvez utiliser Time Machine pour sauvegarder vos ordinateurs Mac sur un disque dur USB connecté à l'un des ports USB du routeur. Vous pouvez accéder au disque dur USB depuis votre ordinateur Mac avec votre routeur via une connexion filaire ou sans fil.

NETGEAR vous recommande d'utiliser un nouveau disque dur USB ou de formater votre ancien disque pour effectuer une sauvegarde Time Machine pour la première fois. Utilisez une partition vierge pour éviter certains problèmes pendant la sauvegarde avec Time Machine.

## ➤ **Pour sauvegarder votre ordinateur Mac sur un disque dur USB, procédez comme suit :**

1. Préparez votre disque dur USB avec un format et des partitions compatibles.

**Remarque :** pour les disques de sauvegarde Time Machine, le routeur prend en charge les systèmes de fichier Mac OS Etendu (journalisé) ou NTFS.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur. Il est disponible en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien présent sur l'interface utilisateur du routeur.

2. Branchez le disque dur USB sur le port USB du routeur.

3. Sur votre ordinateur Mac, sélectionnez **Go > Connect to Server** (Aller > Se connecter au serveur).
4. Saisissez **afp://routerlogin.net**.
5. Lorsque vous êtes invité à saisir votre nom et votre mot de passe, sélectionnez la case d'option **Guest** (Invité).
6. Cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter).  
La liste des périphériques disponibles s'affiche. Cette liste inclut l'administrateur lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur.
7. Dans le menu Pomme, sélectionnez **System Preferences** (Préférences Système).
8. Sélectionnez **Time Machine**.
9. Cliquez sur le bouton **Select Backup Disk** (Sélectionner le disque de sauvegarde), puis sélectionnez votre disque dur USB dans la liste.
10. Cliquez sur le bouton **Use for Backup** (Utiliser pour la sauvegarde).  
Si vous ne voyez pas la partition USB souhaitée dans la liste de disques Time Machine, accédez au Finder, puis cliquez sur la partition USB en question. Elle s'affiche alors dans la liste Time Machine.
11. Lorsque vous êtes invité à saisir votre nom et votre mot de passe, sélectionnez la case d'option **Guest** (Invité), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).  
Une fois la configuration terminée, l'ordinateur Mac planifie automatiquement une sauvegarde complète. Vous pouvez procéder immédiatement à la sauvegarde si vous le souhaitez.

## Application NETGEAR genie

L'application gratuite NETGEAR genie vous permet de surveiller, de vous connecter et de contrôler votre réseau domestique depuis un ordinateur Windows ou Mac, une tablette ou smartphone en toute simplicité. Vous pouvez partager et diffuser de la musique ou des vidéos, diagnostiquer et réparer les problèmes réseau, définir le contrôle parental, et plus encore :

- Vous pouvez accéder à votre routeur et modifier ses paramètres ou diagnostiquer et résoudre les problèmes réseau.
- Rendez une imprimante compatible avec AirPrint pour pouvoir imprimer à partir d'un iPad ou iPhone.
- Servez-vous de MyMedia (Mes médias) pour trouver et lire des fichiers multimédias sur votre réseau.
- Utilisez Turbo Transfer (Transfert turbo) pour envoyer rapidement des fichiers de votre ordinateur ou votre smartphone vers un autre périphérique du réseau.
- Définissez le contrôle parental.
- Connectez vos smartphones et tablettes au réseau WiFi de votre domicile en scannant le code QR du WiFi à l'aide de l'assistant genie.

Téléchargez gratuitement l'assistant NETGEAR genie à l'adresse [www.NETGEAR.com/genie](http://www.NETGEAR.com/genie).









## Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>. Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR.

Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

## Marques commerciales

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

## Conformité

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE rendez-vous à l'adresse [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. En vente dans tous les Etats membres de l'UE, les Etats de l'AELE et la Suisse.



201-18912-01

Octobre 2014

**NETGEAR, Inc.**

350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134,  
Etats-Unis