

Informationen zu externer Stromversorgung für Endverbraucher

Version: 2,0

Richtlinien: Die VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2019/1782 vom 1. Oktober 2019 legt Ökodesign-Anforderungen für externe Stromversorgungen gemäß Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates fest und hebt die Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission auf.

Herstellername: NETGEAR, Inc.

Herstelleradresse: 3553 N. First Street, San Jose, CA 95134, United States

Modellkennung*	Eingangsspannung	AC-Eingangsfrequenz	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb	Wirkungsgrad bei Schwachlast (10 %)	Energieverbrauch im Leertlauf
E99-AAJ012F-B047	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	1,0 A	12,0 W	83,0 %	74,4 %	0,10 W
E99-AAJ018F-NY46	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,0 %	82,2 %	0,10 W
E99-AAJ018F-NY50	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,0 %	82,2 %	0,10 W
E99-AAJ018F-NY53	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,0 %	82,2 %	0,10 W
E99-ABL030F-BY43	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	83,3 %	0,10 W
E99-ABL030F-BY51	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	83,3 %	0,10 W
E99-ABL030F-DY43	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	83,3 %	0,10 W
E99-ABL030F-DY47	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	83,3 %	0,10 W
E99-ABL030F-EY27	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	83,3 %	0,10 W
E99-ABL030F-EY40	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	83,3 %	0,10 W
E99-ABP090S-NY31	100-240 V	50/60 Hz	54,0 V	1,7 A	90,0 W	88,0 %	89,2 %	0,21 W
E99-ABU130S-NY27	100-240 V	50/60 Hz	54,0 V	2,4 A	130,0 W	88,0 %	90,9 %	0,21 W
E99-ACL068S-NY28	100-240 V	50/60 Hz	54,0 V	1,3 A	68,0 W	88,0 %	87,7 %	0,21 W
E99-ACP0183-N031	100-240 V	50/60 Hz	5/9/12 V	3/2/1,5 A	15/18/18 W	81,4–85,0 %	83,4 %	0,10 W
E99-ADG042F-NY31	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7 %	84,3 %	0,10 W
E99-ADG042F-NY32	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7 %	84,3 %	0,10 W
E99-AEA10BC-NY34	100-240 V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	78,7 %	79,3 %	0,10 W
E99-AEA10BC-NY49	100-240 V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	78,7 %	79,3 %	0,10 W
E99-AEC060K-NY26	100-240 V	50/60 Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	88,0 %	91,7 %	0,21 W
E99-AEC060K-NY33	100-240 V	50/60 Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	88,0 %	91,7 %	0,21 W
E99-AED030F-NY29	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	85,3 %	0,10 W
E99-AED030F-NY32	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0 %	85,3 %	0,10 W
E99-AEJ042F-NY31	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7 %	89,2 %	0,10 W
E99-AEJ042F-NY32	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7 %	89,2 %	0,10 W
E99-AFH0183-NY23	100-240 V	50/60 Hz	5/9/12 V	3/2/1,5 A	15/18/18 W	81,4–85,0 %	74,5 %	0,10 W
E99-AFN080K-NY21	100-240 V	50/60 Hz	19,0 V	4,2 A	80,0 W	88,0 %	87,4 %	0,21 W
E99-AFN080K-NY23	100-240 V	50/60 Hz	19,0 V	4,2 A	80,0 W	88,0 %	87,4 %	0,21 W
E99-AFS027W-N021	100-240 V	50/60 Hz	5/9/12 V	3/3/2,25 A	15/27/27 W	81,4–86,6 %	80,1 %	0,10 W
E99-G1A065K-NY24	100-240 V	50/60 Hz	19,0 V	3,4 A	65,0 W	88,0 %	85,6 %	0,21 W

NETGEAR®

Modellkennung*	Eingangsspannung	AC-Eingangsfrequenz	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb	Wirkungsgrad bei Schwachlast (10 %)	Energieverbrauch im Leertlauf
E99-G1A065K-NY25	100-240 V	50/60 Hz	19,0 V	3,4 A	65,0 W	88,0 %	85,6 %	0,21 W
E99-KPM200R-NY31	100-240 V	50/60 Hz	54,0 V	3,7 A	200,0 W	88,0 %	88,2 %	0,21 W
E99-KPM200R-NY33	100-240 V	50/60 Hz	54,0 V	3,7 A	200,0 W	88,0 %	88,2 %	0,21 W
E99-KPM254R-NY31	100-240 V	50~60 Hz	54,0 V	4,7 A	254,0 W	88,0 %	82,8 %	0,21 W
ADS-6FQ-12 12060EPG	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	79,0 %	69,0 %	0,08 W
ADS-6FQ-12 12060EPB	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	79,0 %	69,0 %	0,08 W
ADS-18FQC-12 12018E	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,5 %	75,5 %	0,08 W
ADS-12FQC-12 12012E	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	1,0 A	12,0 W	83,3 %	73,3 %	0,08 W
ADS-40FPC-12 12030E	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,7 %	77,7 %	0,08 W
ADS-45FIC-12N 12042E	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	88,7 %	78,7 %	0,08 W
ADS-45FIC-12 12042E	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	88,7 %	78,7 %	0,08 W
ADS-45FIC-12 12042E	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	88,7 %	78,7 %	0,08 W
ADS-65DI-12-1 12060E	100-240 V	50~60 Hz	12,0 V	5,0 A	60,0 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-65FIC-19 19060E	100-240 V	50~60 Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-65MIA-19 19060E-H	220-240 V	50~60 Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-65GNC-19 19065E	100-240 V	50~60 Hz	19,0 V	3,4 A	65,0 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-90JK-54-1 54090E	100-240 V	50~60 Hz	54,0 V	1,7 A	89,6 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-150DK-48-1 540130E	100-240 V	50~60 Hz	54,0 V	2,4 A	129,6 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-200NLB-54-1 540200E	100-240 V	50~60 Hz	54,0 V	3,7 A	199,8 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-260NLB-54-1 540254E	100-240 V	50~60 Hz	54,0 V	4,7 A	253,8 W	89,0 %	79,0 %	0,15 W
ADS-6FQ-06 05035EPG	100-240V	50~60Hz	5,0V	0,7A	3,5W	71,0%	61,8%	0,075W
ADS-6FQ-06 05035EPB	100-240V	50~60Hz	5,0V	0,7A	3,5W	71,0%	61,8%	0,075W
ADS-6FQ-06 05035EPSA	100-240V	50~60Hz	5,0V	0,7A	3,5W	71,0%	61,8%	0,075W
AD2067M20	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	0,9 %	0,8 %	≤0,10 W
AD2072020	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	0,8 %	0,7 %	≤0,10 W
AD2072220	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	0,8 %	0,7 %	≤0,10 W
AD2071000	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	1,0 A	12,0 W	0,8 %	0,7 %	≤0,10 W
AD2076200	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	0,9 %	0,8 %	≤0,10 W
AD2076000	200-240 V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	0,9 %	0,8 %	≤0,10 W
AD2083M29	100-240 V	50/60 Hz	5,0 V	1,0 A	5,0 W	0,7 %	0,6 %	≤0,10 W
AD2072002	200-240 V	50/60 Hz	5,0 V	0,7 A	3,5 W	0,7 %	0,6 %	≤0,10 W
AD2072202	200-240 V	50/60 Hz	5,0 V	0,7 A	3,5 W	0,7 %	0,6 %	≤0,10 W
AD2037M20	100-240 V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	0,8 %	0,7 %	≤0,10 W
AD10350	100-240 V	50/60 Hz	54,0 V	1,3 A	67,5 W	0,9 %	\\ %	≤0,21 W
AD2150M20	100-240 V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	0,9 %	0,8 %	≤0,10 W
AD2122M20	100-240 V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	0,8 %	0,7 %	≤0,10 W
AD10670LF	100-240 V	50/60 Hz	19,0 V	4,2 A	80,0 W	0,9 %	\\ %	≤0,21 W

* Dies ist die Modellnummer, die auf dem Typenschild Ihres externen Netzteils angegeben ist.