

Informazioni sull'alimentatore esterno per utenti finali

Versione: 2,0

Normativa: REGOLAMENTO COMMISSIONE (UE) 2019/1782 del 1° ottobre 2019 che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per gli alimentatori esterni in conformità alla Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento della commissione (CE) N. 278/2009

Nome del produttore: NETGEAR, Inc.

Indirizzo del produttore: 3553 N. First Street, San Jose, CA 95134, United States

Identificatore modello*	Tensione di ingresso	Frequenza CA in ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Potenza di uscita	Rendimento medio in modo attivo	Rendimento a basso carico (10%)	Consumo energetico senza carico
E99-AAJ012F-B047	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	1,0 A	12,0 W	83,0%	74,4%	0,10 W
E99-AAJ018F-NY46	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,0%	82,2%	0,10 W
E99-AAJ018F-NY50	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,0%	82,2%	0,10 W
E99-AAJ018F-NY53	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,0%	82,2%	0,10 W
E99-ABL030F-BY43	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	83,3%	0,10 W
E99-ABL030F-BY51	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	83,3%	0,10 W
E99-ABL030F-DY43	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	83,3%	0,10 W
E99-ABL030F-DY47	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	83,3%	0,10 W
E99-ABL030F-EY27	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	83,3%	0,10 W
E99-ABL030F-EY40	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	83,3%	0,10 W
E99-ABP090S-NY31	100-240V	50/60 Hz	54,0 V	1,7 A	90,0 W	88,0%	89,2%	0,21 W
E99-ABU130S-NY27	100-240V	50/60 Hz	54,0 V	2,4 A	130,0 W	88,0%	90,9%	0,21 W
E99-ACL068S-NY28	100-240V	50/60 Hz	54,0 V	1,3 A	68,0 W	88,0%	87,7%	0,21 W
E99-ACP0183-N031	100-240V	50/60 Hz	5,0/9,0/ 12,0V	3,0/2,0/ 1,5A	15,0/18,0/ 18,0W	81,4 - 85,0%	83,4%	0,10 W
E99-ADG042F-NY31	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7%	84,3%	0,10 W
E99-ADG042F-NY32	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7%	84,3%	0,10 W
E99-AEA10BC-NY34	100-240V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	78,7%	79,3%	0,10 W
E99-AEA10BC-NY49	100-240V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	78,7%	79,3%	0,10 W
E99-AEC060K-NY26	100-240V	50/60 Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	88,0%	91,7%	0,21 W
E99-AEC060K-NY33	100-240V	50/60 Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	88,0%	91,7%	0,21 W
E99-AED030F-NY29	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	85,3%	0,10 W
E99-AED030F-NY32	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,0%	85,3%	0,10 W
E99-AEJ042F-NY31	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7%	89,2%	0,10 W
E99-AEJ042F-NY32	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	87,7%	89,2%	0,10 W
E99-AFH0183-NY23	100-240V	50/60 Hz	5,0/9,0/ 12,0V	3,0/2,0/ 1,5A	15,0/18,0/ 18,0W	81,4 - 85,0%	74,5%	0,10 W
E99-AFN080K-NY21	100-240V	50/60 Hz	19,0 V	4,2 A	80,0 W	88,0%	87,4%	0,21 W
E99-AFN080K-NY23	100-240V	50/60 Hz	19,0 V	4,2 A	80,0 W	88,0%	87,4%	0,21 W
E99-AFS027W-N021	100-240V	50/60 Hz	5,0/9,0/ 12,0V	3,0/3,0/ 2,25A	15,0/27,0/ 27,0W	81,4 - 86,6%	80,1%	0,10 W
E99-G1A065K-NY24	100-240V	50/60 Hz	19,0 V	3,4 A	65,0 W	88,0%	85,6%	0,21 W

NETGEAR®

Identificatore modello*	Tensione di ingresso	Frequenza CA in ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Potenza di uscita	Rendimento medio in modo attivo	Rendimento a basso carico (10%)	Consumo energetico senza carico
E99-G1A065K-NY25	100-240V	50/60 Hz	19,0 V	3,4 A	65,0 W	88,0%	85,6%	0,21 W
E99-KPM200R-NY31	100-240V	50/60 Hz	54,0 V	3,7 A	200,0 W	88,0%	88,2%	0,21 W
E99-KPM200R-NY33	100-240V	50/60 Hz	54,0 V	3,7 A	200,0 W	88,0%	88,2%	0,21 W
E99-KPM254R-NY31	100-240V	50-60Hz	54,0 V	4,7 A	254,0 W	88,0%	82,8%	0,21 W
ADS-6FQ-12 12060EPG	100-240V	50~60Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	79,0%	69,0%	0,08 W
ADS-6FQ-12 12060EPB	100-240V	50~60Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	79,0%	69,0%	0,08 W
ADS-18FQC-12 12018E	100-240V	50~60Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	85,5%	75,5%	0,08 W
ADS-12FQC-12 12012E	100-240V	50~60Hz	12,0 V	1,0 A	12,0 W	83,3%	73,3%	0,08 W
ADS-40FPC-12 12030E	100-240V	50~60Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	87,7%	77,7%	0,08 W
ADS-45FIC-12N 12042E	100-240V	50~60Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	88,7%	78,7%	0,08 W
ADS-45FIC-12 12042E	100-240V	50~60Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	88,7%	78,7%	0,08 W
ADS-45FIC-12 12042E	100-240V	50~60Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	88,7%	78,7%	0,08 W
ADS-65DI-12-1 12060E	100-240V	50~60Hz	12,0 V	5,0 A	60,0 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-65FIC-19 19060E	100-240V	50~60Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-65MIA-19 19060E-H	220-240V	50~60Hz	19,0 V	3,2 A	60,0 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-65GNC-19 19065E	100-240V	50~60Hz	19,0 V	3,4 A	65,0 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-90JK-54-1 54090E	100-240V	50~60Hz	54,0 V	1,7 A	89,6 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-150DK-48-1 540130E	100-240V	50~60Hz	54,0 V	2,4 A	129,6 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-200NLB-54-1 540200E	100-240V	50~60Hz	54,0 V	3,7 A	199,8 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-260NLB-54-1 540254E	100-240V	50~60Hz	54,0 V	4,7 A	253,8 W	89,0%	79,0%	0,15 W
ADS-6FQ-06 05035EPG	100-240V	50~60Hz	5,0V	0,7A	3,5W	71,0%	61,8%	0,075W
ADS-6FQ-06 05035EPB	100-240V	50~60Hz	5,0V	0,7A	3,5W	71,0%	61,8%	0,075W
ADS-6FQ-06 05035EPSA	100-240V	50~60Hz	5,0V	0,7A	3,5W	71,0%	61,8%	0,075W
AD2067M20	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	2,5 A	30,0 W	0,9%	0,8%	≤0,10W
AD2072020	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	0,8%	0,7%	≤0,10W
AD2072220	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	0,5 A	6,0 W	0,8%	0,7%	≤0,10W
AD2071000	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	1,0 A	12,0 W	0,8%	0,7%	≤0,10W
AD2076200	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	0,9%	0,8%	≤0,10W
AD2076000	200-240V	50/60 Hz	12,0 V	1,5 A	18,0 W	0,9%	0,8%	≤0,10W
AD2083M29	100-240V	50/60 Hz	5,0 V	1,0 A	5,0 W	0,7%	0,6%	≤0,10W
AD2072002	200-240V	50/60 Hz	5,0 V	0,7 A	3,5 W	0,7%	0,6%	≤0,10W
AD2072202	200-240V	50/60 Hz	5,0 V	0,7 A	3,5 W	0,7%	0,6%	≤0,10W
AD2037M20	100-240V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	0,8%	0,7%	≤0,10W
AD10350	100-240V	50/60 Hz	54,0 V	1,3 A	67,5 W	0,9%	\\%	≤0,21W
AD2150M20	100-240V	50/60 Hz	12,0 V	3,5 A	42,0 W	0,9%	0,8%	≤0,10W
AD2122M20	100-240V	50/60 Hz	5,0 V	2,0 A	10,0 W	0,8%	0,7%	≤0,10W
AD10670LF	100-240V	50/60 Hz	19,0 V	4,2 A	80,0 W	0,9%	\\%	≤0,21W

*Numero di modello indicato sulla targhetta dell'alimentatore esterno.