

Ihre mobile 3G/4G Breitband–Internetverbindung

- Teilen Sie Ihre mobile 3G/4G Breitband–Internetverbindung mit anderen – egal, wo Sie sich befinden.
- Richten Sie schnell und einfach Wireless–Hotspots ein, wenn gerade kein DSL– oder Netzanschluss zur Verfügung steht – z.B. auf dem Land, in Außenstellen, bei speziellen Events oder unterwegs.



- Der Datenvolumenzähler misst die gesendeten und empfangenen Daten, so dass Sie die Kosten ständig im Blick halten können.
- Die Kinder– und Jugendschutzfunktion NETGEAR Live Parental Controls sorgt für einen sicheren Aufenthalt im Internet.
- Eine USB Docking Station ermöglicht den optimalen 3G/4G Empfang, weil man den Router dort platzieren kann, wo das Signal am stärksten ist.
- Verlassen Sie sich auf die höchste WLAN– und WPA–Sicherheit und schließen Sie Attacken und unerwünschte „Gäste“ aus.
- Kompatible 3G/4G UMTS USB–Modems finden Sie hier: www.NETGEAR.com/3G
- Ein passender Universal Car Power Adapter ist separat erhältlich: <http://www.netgear.de/Produkte/Router/Wireless/CARP1000/index.html>
- Sparen Sie Energie mit den praktischen WLAN on/off und Power on/off–Buttons
- Stellen Sie schnell und einfach eine Verbindung mit unterschiedlichen Clients her – mit Push'N'Connect reicht ein einziger Knopfdruck.

STEP 1

Follow steps of the NETGEAR Smart Wizard wireless connection utility



STEP 2

Push the Push 'N' Connect button on your router



STEP 3

Connect securely



Nehmen Sie Ihren Router mit, wohin Sie wollen!

Nach Hause oder ins Ferienhaus ...



... zu Events oder Konferenzen ...



... in Ihr Wohnmobil ...



... auf Außen-Einsätze.



Verbinden Sie Ihren 3G/4G Mobile Broadband Wireless-N Router mit Ihrem 3G/4G Netzwerk!



Physische Schnittstellen:

- LAN: Vier Ports 10/100 MBit/s, Auto-Sensing, Auto Uplink™ RJ-45 Ports
- WAN Ports: Internes 3G HSPA Wireless Modem, bis zu 21 MBit/s
- Wireless: 802.11n Access Point auto rate (bis zu 270 MBit/s)

Standards:

- IEEE 802.11 b/g/n
- LAN Ports: Vier (4) 10/100 Mbit/s auto-sensing
- WAN Port: USB 2.0

Funktionen:

- Parental Control
- Double Firewall Protection
- Denial-of-Service (DoS) Attack Prevention
- Intrusion Detection and Prevention (IDS)
- Wireless: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, Mixed Mode
- Push 'N' Connect ,ot Wi-Fi Protected
- Setup™ (WPS)
- WLAN on/off button
- VPN Funktionalität: VPN Pass-Through für IPsec

Physikalische Spezifikationen:

- Maße: 173 x 128 x 33 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Betriebsumgebung:

- Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: maximal 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Systemanforderungen:

- Vorhandenes, aktives und kompatibles 3G+/UMTS USB Modem

- 2,4 GHz Wireless-Adapter oder Netzwerk-Adapter und -kabel für jeden Computer
- Microsoft® Windows® 7, Vista™, XP, Mac OS X oder höher und andere Betriebssysteme mit Unterstützung von TCP/IP-Netzwerken
- Internet Explorer 5.0, Firefox 2.0 und höher oder vergleichbare Browser

Garantie:

- 2 Jahre

Packungsinhalt:

- 3G/4G UTMS Mobile Broadband Wireless–N Router (MBRN3000)
- Netzteil, länderspezifisch
- Netzkabel
- USB Docking Station
- Sockel
- Quick Install Guide
- Garantie- / Support-Informationskarte